

SCHULFUNKKANLAGE



SR 51

RADIO-REISSMANN

Dresden A 20, Lockwitzer Straße 24

Ruf 4 59 90

DIE SCHULFUNKANLAGE

SR 51

Die Schulfunkanlage SR 51 dient zur Beschallung von mehreren, unabhängig voneinander schaltbaren Räumen, insbesondere in Schulen. Sie ist geeignet für Tonband-, Schallplatten-, Rundfunk- und Mikrofonübertragungen. Sie besteht aus dem eingebauten Rundfunkvorsatz, der Schalt- und Kontrollstufe, dem Kraftverstärker und den Lautsprechern. Der Rundfunkvorsatz ist ein hochwertiger 6-Kreis-Super moderner Bauart für Kurz-, Mittel- und Langwellenempfang. Die Schalt- und Kontrollstufe gestattet die geräuschfreie Überblendung zwischen den verschiedenen Übertragungsarten.

Der eingebaute, abschaltbare Abhörlautsprecher ermöglicht die laufende Kontrolle der Übertragungsqualität von der Zentrale aus. Mit Hilfe der an der Frontplatte montierten Schalter können einzelne Lautsprecher oder Gruppen wahlweise zu- oder abgeschaltet werden.

Der Kraftverstärker gibt eine Tonfrequenzleistung von 20 Watt bei einem Klirrfaktor unter 5 % ab. Der Frequenzgang ist zwischen 50 Hz und 10000 Hz mit Abweichungen kleiner als ± 3 db geradlinig und kann durch die eingebaute Tonblende den jeweiligen Erfordernissen angepaßt werden. Die Lautstärke ist stufenlos und geräuschfrei regelbar. Der Kraftverstärker enthält den Hauptschalter, die Sicherungen sowie die Stromversorgung für die gesamte Anlage.

Eine Glühlampe zeigt die Betriebsbereitschaft der Anlage an. Je nach Bedarf können bis zu 10 Lautsprecher einzeln oder in Gruppen angeschlossen werden. Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite der Anlage und sind eindeutig gekennzeichnet. Alle Verschleißteile wie Röhren, Lampen und Sicherungen sind infolge der zweckmäßigen Konstruktion auch für den Nichtfachmann leicht zugänglich und auswechselbar. Die Anlage kann entweder frei im Raum stehend montiert oder an einer Wand befestigt werden. Der zweckmäßige, formschöne Aufbau in Gestellbauweise, verbunden mit bester Übertragungsqualität und größter Betriebssicherheit, ermöglichen eine einfache Bedienung und einen vielseitigen Einsatz der Schulfunkanlage SR 51.

TECHNISCHE DATEN

Aufbau:	Gestellbauweise in Eichenholzgehäuse Frontplatte abnehmbar
Verwendungszweck:	Beschallung mehrerer Räume mit Tonband-, Schallplatten-, Rundfunk u. Mikrofondarbietungen
Hauptgruppen:	Rundfunkvorsatz, Schalt- und Kontrollstufe, Kraftverstärker, Lautsprecher
Rundfunkvorsatz:	6-Kreis-Super für Kurz-, Mittel- und Langwellenempfang
Schalt- u. Kontrollstufe:	Eingangsüberblender kombiniert mit Lautstärkereger Abschaltbarer Abhörlautsprecher Schalter für 10 Lautsprecher
Kraftverstärker:	Leistung 20 Watt Klirrfaktor $\leq 5\%$ Frequenzgang geradlinig zwisch. 50 u. 10000 Hz Lautstärkereger und Tonblende Stromversorgung: Vollnetz für Gesamtanlage Kontroll-Lampe
Lautsprecher:	3 W Type, Anzahl nach Bedarf
Anschlüsse:	Sämtlich an der Rückwand
Hauptschalter:	Im Kraftverstärker
Sicherungen:	Im Kraftverstärker Netz 3000 mA Anode 200 mA
Röhrenbestückung:	Rundfunkvorsatz 1 x ECH 11 1 x EBF 11 Kraftverstärker 3 x EF 12 2 x EL 12 1 x AZ 12
Abmessungen:	Höhe 851 mm Breite 466 mm Tiefe 210 mm
Gewicht:	ca. 32 kg
Preis:	Auf Anfrage 800,-